
BIOS 出荷時設定

本製品の BIOS 設定は弊社出荷時に本紙の通り設定しています。
BIOS 設定が必要な場合は、パソコンに USB キーボードを接続してください。
電源投入直後にキーボードの「Delete」キーを数回押すことで BIOS 画面に入ることができます。
OS の再インストールを行う場合は、BIOS 設定を工場出荷の設定に戻してから行ってください。

■ Step 1

BIOS 設定を工場出荷の設定に戻すには、まず BIOS 設定画面上 <Save&Exit> メニューで「Restore Defaults」を実行してください。
「Restore Defaults」を行うことにより、出荷時の状態により近い設定状態になります。
次に、次ページ以降の通り、文字が反転されている箇所を変更してください。変更方法は、矢印キーにて移動し、「Enter」キーを押してください。

POINT

BIOS 設定画面の操作方法は、設定中の画面下にも表示されています。
BIOS 設定項目の概略が、設定中の画面右にも表示されています。
それらもご参照願います。

■ Step 2

選択メニューから矢印キーにて変更する項目に移動し、「Enter」キーを押してください。
また、項目には変更できない箇所もあります。

POINT

▶印の部分は、「Enter」キーを押すことにより、より詳細な項目が表示されます。
変更の必要が無い項目については、詳細項目内容を省略しています。また一部の設定項目
その詳細項目内容が表示されない場合や、項目が追加される場合があります。
これは接続（実装部品の自動判別機能）による使用制限であり、異常ではありません。

■ Step 3

最後に設定を保存します。「Save Changes and Reset」の項目に移動し、「Enter」キーを押して設定を保存してください。

弊社の特別な指示による変更以外で、出荷時状態から変更され、それによる不具合が生じましても、弊社では責任を負いかねます。ご了承ください。

< Main > メニュー

BIOS Information		
BIOS Vendor	American Megatrends	
Core version	5.11	
Compliance	UEFI 2.4; PI 1.3	
Project Version	1ASOI 0.30 x64	
Bulid Date and Time	[04/08/2019 19:50:08]	
Access Level	Administrator	
EC 8528 Firmware	AC	*1
BIOS Name	ARC153LE	*2
System Language	[English]	
▶ Platform Information		
System Date	[現在の日付]	
System Time	[現在の時間]	

*1 EC バージョンについて

BTO の為、製品により表示が異なる場合があります。

*2 BIOS Name について

お使いの PC が 17 インチの場合は「ARC173LE」となります。

< S5 RTC Wake Settings >

Wake system from S5 **[Disabled]** *3

*3 反転箇所を変更することで起動したい週、日、時、分、秒に PC を起動することができます。

[Fixed Time]

Wake system from S5 **[Fixed Time]**
Wake up day of week **[Disabled]**
Wake up day **[日にちを入力]**
Wake up hour **[時間を入力]**
Wake up minute **[分を入力]**
Wake up second **[秒を入力]**

[Dynamic Time]

Wake system from S5 **[Dynamic Time]**
Wake up minute increase **[何分後に起動するかを入力]**

< Boot > メニュー

< Boot >

Boot Configuration

Setup Prompt Timeout	[1]
Bootup NumLock State	[On]
Quiet Boot	[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1	【各種デバイス】	*4
----------------	-----------------	----

Fast Boot	[Disabled]
-----------	------------

*4 起動したいデバイスを一番上に設定します。

リカバリーディスクを起動したい場合は EFI USB Device を一番上に設定します。

[EFI USB Device]

[Windows Boot Manager]

< Save&Exit > メニュー

Save Options	
Save Changes and Reset	*5
Discard Changes Without Exit	
Default Options	
Restore Defaults	*6
Boot Override	
【起動デバイス】	*7
【起動デバイス】	
【起動デバイス】	

*5 BIOS 設定の保存をおこないます。

「Save configuration and reset?」と表示されるので、「Yes」にカーソルをあわせて「Enter」キーを押すと、設定が保存され再起動します。

*6 BIOS を初期設定に戻します。

「Load Optimal Defaults?」と表示されるので、「Yes」にカーソルをあわせて、「Enter」キーを押すと設定項目が初期化されます。

*7 起動するデバイスを選択します。

「Save configuration and reset?」と表示されるので、「Yes」にカーソルをあわせて「Enter」キーを押すと、設定が保存され再起動します。

MEMO
